

Lodar type 91102 set 2 functies

Komplette Set Funkfernbedienungen

Komplett-Set Funkfernbedienung bestehend aus Empfänger mit Anschlusskabel, Standard Handsender mit Gurt. Version 2-4 Kanäle, RELAIS-Schaltung mit Schmalband.

| | |
|--------------------------|---|
| Manufacturer code | 91102 |
| Bandbreitentyp | Schmalband |
| Anzahl der Kanäle | 2 |
| Schaltungsart | Relais |
| Beschreibung Schalterung | Relais |
| Spannung Empfänger | 8-40V DC |
| Notbetrieb Empfänger | nee |
| Handsendertyp | standaard |
| Reichweite Handsender | 300 |
| Sendfrequenz | 433,92 MHz, F1D |
| Spannung der Batterie | 9V DC blokbatterij |
| Maximalstrom Ausgang | 8 A |
| Master Ausgang | ja |
| Schutzklasse Entfänger | IP67 |
| Schutzklasse Handsender | IP55 |
| Umgebungstemperatur | -10°C - +40°C |
| Modell Antenne | Interne Antenne, externe Antenne optional |
| Sicherheitscodes | > 16 milj. |
| Stromkabel | 3 meter |
| Abmessung Entfänger | 156 x 51 x 120 mm |
| Abmessung Handsender | 102 x 28 x 60 mm |

