

Productblad - AURUM Serie

De AURUM serie lichtbalken van Federal Signal Vama is speciaal ontworpen om tegemoet te komen aan de eisen en wensen in de verschillende markten en is toepasbaar op vuilniswagens, veegwagens, sleepwagens, werkverkeer, servicewagens etc. Traditionele lichtbalken verspreiden het licht in een willekeurige richting, LED SOLARIS Technologie reflecteert het licht in de juiste hoek en zonder blinde stukken.



Toepassingen

- Service -en onderhoudsdiensten
- Berging en kraanvoertuigen
- Calamiteiten en pechhulp
- Transport en begeleiding

Kenmerken

- Solaris LED technologie, volledige 360° dekking
- Prioriteitslichten in AMBER
- Aansluiting 10-30VDC.
- Laag profiel - transparant huis -amber afdekplaten
- Vaste configuraties, L=609-1778mm
BxH=280x60mm
- Eenvoudige montage en installatie.
- Standaard 5m aansluitkabel en dak montage set.
- Voldoet aan de ECE R65 en R10 normering.

Uitvoeringen & maten

Referentie	Omschrijving	Configuratie tekening
2061012PL	AURUM L=609mm hoeken 2x 12 led AMBER – prioriteit R65 midden voor 2x led, achter 2x led AMBER	
2061011PL	AURUM L=1130mm hoeken 2x 12 led AMBER – prioriteit R65 midden voor 8x led, achter 8x led AMBER	
2061004PL	AURUM L=1346mm hoeken 2x 12 led AMBER – prioriteit R65 midden voor 2x led, achter 10x led AMBER midden voor 6x module leeg	
2061005PL	AURUM L=1346mm hoeken 2x 12 led AMBER – prioriteit R65 midden voor 10x led, achter 10x led AMBER	
2061020PL	AURUM L=1346mm hoeken 2x 12 led AMBER – prioriteit R65 midden 3x tussendeel WIT	

Referentie	Omschrijving	Configuratie tekening
2061003PL	AURUM L=1346mm hoeken 2x 12 led AMBER – prioriteit R65 midden voor 8x led, achter 8x led AMBER midden 1x tussendeel WIT	
2061019PL	AURUM L=1346mm hoeken 2x 12 led AMBER – prioriteit R65 midden achter 6x led WIT continu midden 3x tussendeel WIT	
2061021PL	AURUM L=1346mm hoeken 2x 12 led AMBER – prioriteit R65 midden voor 2x led, achter 2x led AMBER midden 3x tussendeel WIT	
2061014PL	AURUM L=1549mm hoeken 2x 12 led AMBER – prioriteit R65 midden voor 2x led, achter 2x led AMBER	
2061009PL	AURUM L=1549mm hoeken 2x 12 led AMBER – prioriteit R65 midden voor 12x led, achter 12x led AMBER	
2061008PL	AURUM L=1549mm hoeken 2x 12 led AMBER – prioriteit R65 midden voor 8x led, achter 8x led AMBER midden 2x tussendeel WIT	
2061006PL	AURUM L=1549mm hoeken 2x 12 led AMBER – prioriteit R65 midden voor 2x led, achter 8x led AMBER midden voor 4x led AMBER continu midden voor 4x led ROOD continu midden 2x tussendeel WIT	
2061007PL	AURUM L=1549mm hoeken 2x 12 led AMBER – prioriteit R65 midden voor 2x led, achter 8x led AMBER midden voor 4x led AMBER continu midden voor 6x led WIT continu midden 2x tussendeel WIT	
2061056PL	AURUM L=1549mm hoeken 2x 12 led AMBER – prioriteit R65 midden 2x tussendeel WIT	
2061055PL	AURUM L=1549mm hoeken 2x 12 led AMBER – prioriteit R65 midden leeg	
2061002PL	AURUM L=1778mm hoeken 2x 12 led AMBER – prioriteit R65 midden voor 8x led, achter 8x led AMBER midden 3x tussendeel WIT	
2061010PL	AURUM L=1778mm hoeken 2x 12 led AMBER – prioriteit R65 midden voor 2x led voor, achter 8x led AMBER midden voor 4x led AMBER continu midden voor 6x led WIT continu midden 3x tussendeel WIT	